NITECORE®

KEEP INNOVATING

Ci2 Intelligent USB-C Dual-Slot Superb Charger

- QC/PD Input Available
- Automatic Selection of Charging Current
- Single Slot Max Output 3000mA

User Manual

IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the package box, and go to http://umages.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, NITECORE will send you a warranty service email. This email and your registration email address will be essential to your possible warranty application. Before you complete the warranty service registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.

Features

- Intelligent USB-C Dual-Slot Superb Charger
- QC and PD input available
- Capable of charging 2 batteries simultaneously and controlling each slot independently
- Up to 3,000mA charging speed in a single slot
- Compatible with Li-ion and Ni-MH/Ni-Cd batteries with automatic detection
- Automatic detection of battery power level and automatic selection of the appropriate voltage and charging mode
- Automatic selection between 3 charging modes (CC, CV and -dV/dt)
- Automatic detection of large/small capacity batteries and automatic selection of appropriate charging current
- Automatic termination upon charging completion
- Reverse polarity protection and short circuit protection
- Over-discharged battery activation
- Overtime charging protection
- Power failure and fire-retardant PC materials
- Optimal heat dissipation design
- Certified by RoHS, CE, FCC and CEC
- Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Accessories

USB-C Charging Cable

Specifications

Input: 5V–2A / 9V–2A / 12V–1.5A
18W (MAX)
Output: 4.2V±1% / 1.48V±1%
Fast Charge Mode: 3,000mA*1 MAX / 1,500mA*2 MAX
Standard Mode: 2,000mA*1 MAX / 1,000mA*2 MAX

Akku-Typ und Kapazität		Standard Mode Ladestrom		Fast Charge Mode Ladestrom	
		Laden mit 1 Slot	Laden mit 2 Slots	Laden mit 1 Slot	Laden mit 2 Slots
Li-Ionen Akkus (4,2V ± 1% wenn voll geladen)	>1.000 mAh	2.000mA	1.000mA	3.000mA	1.500mA
	<1.000 mAh	1.000mA	1.000mA	1.000mA	1.000mA
Ni-MH/Ni-Cd Akkus (1,48V ± 1% wenn voll geladen)	AA/AAA	500mA	500mA	500mA	500mA
	C/D	1.000mA	1.000mA	1.000mA	1.000mA

Li-ion: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 18650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Dimensions: 148mm x 65mm x 37mm (5.83" x 2.56" x 1.46")
Weight: 120.4g (4.25 oz) (Charging cable not included)

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangzhou, China
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC Made in China

Please find us on facebook: nitecorecharger

CI0616222

(English)

Operating Instructions

Connect to Power Source:
Connect the Ci2 to an external power source (a USB adapter, a computer or other USB charging devices) via the USB charging cable.

Insert Batteries:
The Ci2 features 2 independently controlled charging slots. Insert batteries of supported types into each slot according to the polarity marks on the slot.

Battery Detection:
When inserting batteries, the Ci2 will detect and activate them before beginning the charging process.
During the charging process, the green indicators will flash to indicate the battery power level. If the charging current of the charging slot is over 1A, the red indicator will be steadily turned on to indicate the Fast Charge Mode. When the battery is fully charged, 3 green indicators will become steadily turned on.

Battery Inspection and Error Report:
The Ci2 has reverse polarity protection and anti-short circuit function. If there is a battery reverse inserted or short-circuited, 2 green in actions and 1 red indicator will flash quickly to inform the user.

Smart Charging:
The Ci2 can choose appropriate charging currents based on intelligent detection about battery types and capacities. The Ci2 is compatible with:
1) 3.6V/3.7V Li-ion rechargeable batteries
2) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries

Default Settings

Battery Type and Capacity	Standard Mode Charging Current		Fast Charge Mode Charging Current	
	Charging With 1 Slot	Charging With 2 Slots	Charging With 1 Slot	Charging With 2 Slots
Li-ion batteries (4.2V±1% when fully charged)	>1,000 mAh	2,000mA	1,000mA	3,000mA	1,500mA
	<1,000 mAh	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA
Ni-MH/Ni-Cd batteries (1.48V±1% when fully charged)	AA/AAA	500mA	500mA	500mA	500mA
	C/D	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

Note: The Ci2 can automatically select charging modes for Ni-MH/Ni-Cd batteries and 3.7V Li-ion batteries. For the battery whose length is >60mm (2.4"), the Ci2 will automatically identify its capacity as >1,000mAh.

Fast Charge Mode

The Ci2 is QC/PD input available. When the charger is powered by a QC/PD supportive adapter or connected to a QC/PD adapter, the single slot max output will achieve 3,000mA.

Over-Discharged Li-ion Battery Activation

The Ci2 is capable of activating over-discharged Li-ion batteries with a protective circuit. After battery activation, the Ci2 will test and activate the battery for charging. When a battery is detected as damaged, 3 green indicators and 1 red indicator of the corresponding slot will flash simultaneously to inform the user while the Ci2 will automatically cease the charging process of this slot.
Note: It is not recommended to use the Ci2 to charge the 9V (over-discharged) Li-ion batteries without a protection circuit, or it may cause fire or explosion.

Anti-short Circuiting and Reverse Polarity Protection

If there is a battery inserted with polar reversed or short-circuited, 3 green indicators and 1 red indicator of the corresponding slot will flash quickly to inform the user.

Energy Saving Function

All the indicators will be automatically off if there is no battery inserted into the slot.

Overtime Charging Protection

The Ci2 will separately calculate the charging time of each battery. When the uninterrupted charging time exceeds 10 hours in any slot, the charger will automatically cease the charging process of this slot and display a fully charged status. This is to prevent possible overheating or even explosion due to battery quality issue.

Precautions

1. The charger is restricted to charging Li-ion, IMR, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. DO NOT use the charger with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing property damage and/or personal injury.
2. Moderate heat from this product is to be expected during the charging process, which is normal.
3. Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F).
4. Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed correctly.
5. Please connect this charger to power supplies with the input voltage stated in the specifications of the user manual. If the input voltage is too low or too high, it may have malfunctions, or even a fire.
6. DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.
7. The charger is only to be used by adults above 18 years old. Children under this age must be supervised by an adult when using the charger.
8. DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply. Unplug the product at any sign of malfunction.
9. DO NOT attempt to charge primary cells such as Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2, or any other unsupported chemistries, as it may cause explosion and fire.
10. DO NOT charge a damaged IMR battery as doing so may lead to charger short-circuit or even explosion.
11. DO NOT charge or discharge any battery having evidence of leakage, expansion/swelling, damaged outer wrapper or case, color-change or distortion.
12. Use the original adapter and cord for power supply. To reduce the risk of damage to the power cord, ALWAYS pull by the connector rather than the cord. DO NOT operate the charger if it appears damaged in any way.
13. DO NOT expose the device to direct sunlight, heating devices, open flames, or rain and snow. Instead, avoid extreme high or extreme low ambient temperatures and sudden temperature changes.
14. Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist environment and keep away from any combustible materials.
15. Avoid any shock or impact to the device.
16. DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short circuiting and explosions.
17. DO NOT overcharge or overdischarge the batteries. Please recharge the battery as soon as the power runs out.
18. Unplug the device and remove all batteries when it is not in use.
19. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
20. DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall be held responsible for liabilities for any losses, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.
To be qualified for warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.
Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-rechargeable batteries or failure to obey the warnings)
3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.
※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on NITECORE website.

The charger must be used with NITECORE's official cords. Official cords are identified with clearly printed NITECORE on the plug.
During charging, third party cords can cause malfunction, overheat and even fire or explosion. Damages from using unofficial cords cannot be covered by official warranty.
The charger is restricted to charging Li-ion, IMR, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. DO NOT use the charger with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing property damage and/or personal injury.

Safety Instruction for Lithium-ion Batteries

1. Charging Voltage
Lithium-ion (Li-ion) batteries have strict requirement on voltage control. Charging Li-ion batteries with electric voltage beyond safety standard can lead to battery damage and explosion.
(1) 3.7V Li-ion Batteries / IMR Batteries
3.7V Li-ion batteries are the most common rechargeable Lithium batteries. The wraps of these batteries are often marked with 3.6V/3.7V Approx. An inserted battery will be automatically charged in the 4.2V standard charging mode if our chargers identify it as a Li-ion battery.
(2) 3.8V Li-ion Batteries
3.8V Li-ion batteries are quite rare. These batteries also have a 3.7V mark on their wraps. However, its vendor often informs the buyer that the battery needs to be charged with 4.35V power. The Ci2 charger will not provide adequate voltage for 3.8V Li-ion batteries.
(3) 3.2V LiFePO4 batteries
3.2V LiFePO4 batteries have LiFePO4 and/or 3.2V marks on their wraps. The Ci2 is not compatible with this type of batteries. Charging them with 4.2V may cause damage to the batteries or explosion due to the excessive charging voltage.

2. Charging Current
For all rechargeable Lithium batteries (including Li-ion and IMR batteries), we suggest not using current larger than 0.5C for charging. For small capacity batteries, the charging current must be smaller than 1C.
*C=Capacity of a battery. For example, 1C in a 2600mAh rechargeable Lithium battery is 2.6A. 1C in a 3400mAh rechargeable Lithium battery is 3.4A.
Excessively large charging current will lead to great amount of heat, and consequently battery damage and explosion.

3. Precautions
(1) DO NOT short circuit the battery in any way.
(2) DO NOT use a 3.7V/3.8V Lithium battery when its voltage is lower than 2.8V, otherwise it can be over-discharged. Try another power to activate it for charging.
(3) We strongly recommend batteries with protective circuit. For batteries without protective circuit (such as IMR batteries), please stay alert for over-discharge and short circuit.
(4) DO NOT discharge a battery with a discharging current larger than its maximum rated current.

4. Long-term Storage
The best storage voltage for 3.7V/3.8V rechargeable Lithium batteries is 3.7V. Voltage being too low or too high can damage your battery during storage. You can discharge a battery to 3.7V or charge it to 3.7V in a charger before you keep it in long-term storage.

Energiesparfunktion

Alle Anzeigen werden automatisch ausgeschaltet, wenn keine Akkus im Fach eingesetzt sind.

Schutz vor Überladen

Das Ci2 berechnet die Ladezeit für jeden Akku separat. Wenn die ununterbrochene Ladezeit in einem Steckplatz 10 Stunden überschreitet, wird der Ladevorgang für diesen Steckplatz automatisch beendet und der Status "voll geladen" angezeigt. Dadurch wird eine mögliche Überhitzung oder sogar eine Explosion aufgrund von Qualitätsproblemen des Akkus verhindert.

Sicherheitshinweise

1. Das Ladegerät ist nur zum Laden von Li-Ionen-, IMR-, Ni-MH/Ni-Cd-Akkus geeignet. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT mit anderen Akkutypen, da dies zu einer Explosion, Rissbildung oder Auslaufen des Akkus führen kann, was wiederum Sach- und/oder Personenschäden zur Folge haben kann..
2. Während des Ladevorgangs entsteht mäßige Wärme am Ci2. Dies ist normal.
3. Die Betriebstemperatur des Ci2-Laders liegt zwischen -10°C und +40°C, die sichere Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.
4. Lesen Sie sorgfältig alle Hinweise auf dem Gerät, um sicherzustellen, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind.
5. Bitte schließen Sie dieses Ladegerät nur an Netzteile mit den im Benutzerhandbuchs angegebenen Eingangsspannungen an. Wenn die Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann dies zu Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand führen.
6. Laden Sie KEINE Akkus, an denen Anzeichen eines Defekts oder eines Kurzschlusses vorliegen.
7. Das Ladegerät darf nur von Erwachsenen über 18 Jahren benutzt werden. Kinder unter diesem Alter müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie das Ladegerät benutzen.
8. Lassen Sie das Ladegerät NICHT unbeaufsichtigt, während es an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Fehlfunktionen.
9. Versuchen Sie NICHT, Primärzellen wie Zink-Kohle, Lithium, CR123A, CR2 oder andere nicht unterstützte Chemikalien aufzuladen, da dies zu Explosionen und Bränden führen kann.
10. Laden Sie KEINE beschädigten IMR-Akkus auf, da dies zum Kurzschluss oder sogar zur Explosion des Ladegeräts führen kann.
11. Laden oder entladen Sie KEINE Akkus mit Anzeichen von Lecks, Ausdehnung / Schwellung, beschädigter äußerer Verpackung, Farbveränderung oder Verzerrung.
12. Verwenden Sie immer den Originaladapter und das Netzkabel zur Stromversorgung. Um das Risiko einer Beschädigung des Netzkabels zu verringern, ziehen Sie IMMER am Stecker und nicht am Kabel. Betreiben Sie das Ladegerät NICHT, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
13. Setzen Sie das Gerät NICHT Sonnenlicht, Heizgeräten, offenen Flammen oder Regen und Schnee aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige Umgebungstemperaturen und plötzliche Temperaturschwankungen.
14. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Bereichen. Verwenden Sie das Gerät NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
15. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge auf das Gerät.
16. Legen Sie KEINE leitfähigen oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
17. Überladen oder tiefentladen Sie die Akkus NICHT. Bitte laden Sie den Akku, sobald er entladen ist.
18. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Akkus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
19. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät NICHT, da dies die Produktgarantie erlöschen lässt. Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen in der Bedienungsanleitung für vollständige Garantieinformationen.
20. Missbrauchen Sie das Ladegerät NICHT in irgendeiner Weise! Verwenden Sie es nur für den beabsichtigten Zweck und die vorgesehene Funktion.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE haftet nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem Benutzerhandbuch bereitgestellten Anweisungen entstanden sind.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion des NITECORE® Ci2 können Kunden sich an ihren autorisierten Vertriebshändler/Händler innerhalb der ersten 15 Tagen nach Erwerb, unter Vorlage des Kaufbelegs, durch den Endverbraucher getauscht werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 12 Monaten (1 Jahr) kann das Ci2 zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler/Händler gesendet werden. Über 12 Monate (1 Jahr) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.
4. Der Artikel wurde nicht durch NITE GMbH importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com.

HINWEIS: Die Offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geänderten Produktdaten als maßgebend.

Import Deutschland

KTL GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 27
31311 Uetze

Tel.:+49 (0) 5173-2409944
Email: service@ktl-gmbh.de
Web: www.nitecore.de

Allgemeine Hinweise

Abbattarien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien zur umweltgerechten Entsorgung zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Validierungscode und QR-Code auf der Verpackung können auf der NITECORE-Website überprüft werden.

Das Ladegerät muss mit den offiziellen Kabeln von NITECORE verwendet werden. Offizielle Kabel sind durch einen deutlichen aufgedruckten NITECORE-Stecker gekennzeichnet. Während des Ladevorgangs können Kabel von Drittanbietern zu Fehlfunktionen, Überhitzung und sogar zum Brand oder Explosionen führen. Schäden, die durch die Verwendung von inoffiziellen Kabeln entstehen, können nicht durch die offizielle Garantie abgedeckt werden.
Das Ladegerät ist nur zum Laden von Li-Ionen-, IMR-, Ni-MH/Ni-Cd-Akkus geeignet. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT mit anderen Akkutypen, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder einem Auslaufen des Akkus führen kann, was wiederum Sach- und/oder Personenschäden verursachen kann.

Sicherheitshinweise für Li-Ionen-Akkus

1. Ladestrom
Für Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) gelten strenge Anforderungen an die Spannungsregelung. Das Aufladen von Lithium-Ionen-Batterien mit einer elektrischen Spannung, die über den Sicherheitsstandard hinausgeht, kann zu Batterieschäden und Explosionen führen.
(1) 3,7-V-Li-Ionen-Batterien / IMR-Batterien
3,7-V-Li-Ionen-Batterien sind die gängigsten wiederaufladbaren Lithiumbatterien. Die Verpackungen dieser Batterien sind oft mit 3,6V/3,7V gekennzeichnet. Ein eingelegter Akku wird automatisch im 4,2-V-Standardlademodus geladen, wenn unsere Ladegeräte ihn als Li-Ion-Akku identifizieren.
(2) 3,8-V-Li-Ionen-Batterien
3,8-V-Li-Ionen-Akkus sind recht selten. Diese Batterien haben auch eine 3,7-V-Markierung auf ihrer Verpackung. Der Verkäufer teilt dem Käufer jedoch häufig mit, dass der Akku mit einer Spannung von 4,35 V geladen werden muss. Das Ci2-Ladegerät liefert keine ausreichende Spannung, um die 3,8-V-Li-Ionen-Akkus zu laden.
(3) 3,2-V-LiFePO4-Akkus
3,2V-LiFePO4-Akkus haben die Kennzeichnung LiFePO4 und/oder 3,2V auf ihrer Umhüllung. Der Ci2 ist mit diesem Akkutyp NICHT kompatibel. Das Laden mit 4,2 V kann zu Schäden an den Akkus oder zu Explosionen aufgrund der zu hohen Ladespannung führen.

2. Ladestrom
Für alle wiederaufladbaren Lithium-Batterien (einschließlich Li-Ionen- und IMR-Batterien) wird empfohlen, keinen höheren Ladestrom als 0,5C zu verwenden. Bei Batterien mit geringer Kapazität muss der Ladestrom kleiner als 1C sein.
*C=Kapazität eines Akkus. Zum Beispiel beträgt 1C bei einem wiederaufladbaren Lithium-Akku mit 2600mAh 2,6A. 1C in einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie mit 3400mAh ist 3,4A.
Ein zu hoher Ladestrom führt zu einer großen Hitzeentwicklung und folglich zur Beschädigung und Explosion des Akkus.

3. Vorsichtsmaßnahmen
(1) Schließen Sie den Akku niemals kurz!
(2) Verwenden Sie keine 3,7V / 3,8V Lithium-Akkus, wenn ihre Spannung niedriger als 2,8V ist, da sie sonst tiefentladen sein könnten und damit anfällig für Explosionen bei der nächsten Aufladung sind.
(3) Wir empfehlen dringend, Akkus mit Schutzschaltung zu verwenden. Bei Akkus ohne Schutzschaltung (wie IMR-Akkus), bitten wir Sie darauf zu achten, den Akku nicht tiefzuentladen oder einen Kurzschluss zu verursachen.
(4) Entladen Sie den Akku nicht stärker als mit dem maximalen Nennstrom.

4. Langzeitlagerung
Die beste Speicherspannung für 3,7V / 3,8V wiederaufladbare Lithium-Akkus ist 3,7V. Zu hohe oder zu niedrige Spannung können den Akku während der Lagerung beschädigen. Entladen Sie den Akku mit einem Ladegerät auf 3,7V oder laden sie ihn auf 3,7V auf, bevor Sie ihn über einen längeren Zeitraum lagern.

(Francais)

Mode d'emploi

Connexion à la source d'alimentation :
Connectez le Ci2 à une source d'alimentation externe (un adaptateur USB, un ordinateur ou d'autres dispositifs de charge USB) via le câble de charge USB.

Insérer des batteries :
Le Ci2 dispose de 2 emplacements de charge contrôlés indépendamment. Insérez des batteries adaptées dans chaque emplacements en respectant les polarités (bornes + et -).

Détection de batterie :
Lors de l'insertion des batteries, le Ci2 les détectera et les activera avant de commencer le processus de charge.
Pendant le processus de charge, les voyants verts clignoteront pour indiquer le niveau de puissance de la batterie. Si le courant de charge de l'emplacement de charge pour batterie dépasse 1A, l'indicateur rouge sera régulièrement allumé pour indiquer le mode de charge rapide. Lorsque la batterie est complètement chargée, 3 indicateurs verts s'allument régulièrement.

Examen de la batterie et report d'erreur :
Le Ci2 dispose d'une protection contre l'inversion de polarité et d'une fonction anti-court-circuit. S'il y a une batterie insérée avec polaire inversée ou court-circuitée, 3 indicateurs verts et 1 indicateur rouge clignoteront rapidement pour informer l'utilisateur.

Charge intelligente :
Le Ci2 peut choisir les courants de charge appropriés en fonction de la détection intelligente des types et des capacités de la batterie. Le Ci2 est compatible avec :
1) Les batteries rechargeables Li-ion 3,6 V / 3,7 V
2) Les batteries rechargeables Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V

Paramètres par défaut

Type et capacité de la batterie	Courant de charge en mode standard		Courant de charge en mode charge rapide	
	Chargement avec 1 emplacement	Chargement avec 2 emplacements	Chargement avec 1 emplacement	Chargement avec 2 emplacements
Batteries Li-ion (4,2V±1% pleine charge)	>1,000 mAh	2 000 mA	1 000 mA	3 000 mA	1 500 mA
	<1,000 mAh	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA
Batteries Ni-MH/ Ni-Cd (1.48V±1% à pleine charge)	AA/AAA	500 mA	500 mA	500 mA	500 mA
	C/D	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA

Remarque: Le Ci2 peut sélectionner automatiquement les modes de charge pour les batteries Ni-MH/Ni-Cd et les batteries Li-ion 3,7 V. Pour la batterie dont la longueur est >60mm, le Ci2 identifiera automatiquement sa capacité comme >1 000mAh.

Mode de charge rapide

Le Ci2 est une entrée QC/PD disponible. Lorsque le chargeur est alimenté par un dispositif de prise en charge QC/PD ou connecté à un adaptateur QC/PD, la sortie maximale à emplacement unique atteint 3 000mA.

Activation d'une batterie Li-ion en décharge profonde

Le Ci2 est capable d'activer des batteries Li-ion surdéchargées avec un circuit de protection. Après activation de la batterie, le Ci2 testera et activera la batterie avant de la charger. Lorsqu'une batterie est détectée comme endommagée, 3 indicateurs verts et 1 indicateur rouge de l'emplacement correspondant clignoteront simultanément pour informer l'utilisateur tandis que le Ci2 arrête automatiquement le processus de charge de cette fente.
Remarque : Il n'est pas recommandé d'utiliser le Ci2 pour charger les batteries Li-ion 9V (surdéchargées) sans circuit de protection, sinon cela pourrait provoquer un incendie et une explosion.

Protection anti-court-circuit et inversion de polarité

S'il y a une batterie insérée à l'inverse ou court-circuitée, 3 indicateurs verts et 1 indicateur rouge de l'emplacement correspondant clignoteront rapidement pour informer l'utilisateur.

Fonction d'économie d'énergie

Tous les indicateurs seront automatiquement désactivés s'il n'y a pas de batterie insérée dans la fente.

Protection contre les surcharges de batteries

Le Ci2 calculera séparément le temps de charge de chaque batterie. Lorsque le temps de charge ininterrompue dépasse 10 heures dans un emplacement, il arrêtera automatiquement le processus de charge de cet emplacement et affichera un état complètement chargé. Il s'agit d'éviter une éventuelle surchauffe ou même une explosion due à un problème de qualité de la batterie.

Précautions

1. Le chargeur est limité à la charge des batteries rechargeables Li-ion, IMR, Ni-MH / Ni-Cd uniquement. N'utilisez PAS le chargeur avec d'autres types de batteries, car cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, une fissuration ou une fuite, causant des dommages matériels et / ou des blessures corporelles.
2. Une chaleur modérée de ce produit est à prévoir pendant le processus de charge, ce qui est normal.
3. Température ambiante d'utilisation : -10 ~ 40 ° C ; Température de stockage: -20 ~ 60 °C
4. Lisez attentivement toutes les étiquettes de l'appareil pour vous assurer que les batteries sont correctement installées.
5. Veuillez connecter ce chargeur aux alimentations avec la tension d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisateur. Si la tension d'entrée est trop faible ou trop élevée, cela peut entraîner des dysfonctionnements, voire un incendie.
6. NE CHARGEZ PAS les batteries s'il y a un signe de défaut ou de court-circuit.
7. Le chargeur ne doit être utilisé que par les adultes de plus de 18 ans. Les enfants de cet âge doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation du chargeur.
8. NE LAISSEZ PAS le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Débranchez le produit au moindre signe de dysfonctionnement.
9. N'ESSAYEZ PAS de charger des cellules primaires telles que : zinc-carbone, lithium, CR123A, CR2 ou toute autre chimie non supportée en raison du risque d'explosion et d'incendie.
10. NE CHARGEZ PAS une batterie IMR endommagée, car cela pourrait entraîner un court-circuit du chargeur ou même une explosion.
11. NE PAS charger ou décharger aucune batterie présentant des signes de fuite, de déformation / gonflement, d'emballage extérieur ou de boîtier endommagé, de changement de couleur ou une distorsion.
12. Utilisez l'adaptateur et le cordon d'origine pour l'alimentation. Pour réduire le risque d'endommagement du cordon d'alimentation, tirez TOUJOURS par le connecteur plutôt que par le cordon. NE PAS utiliser le chargeur s'il semble endommagé de quelque manière que ce soit.
13. N'EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, aux appareils de chauffage, aux flammes nues ou à la pluie et à la neige; évitez les températures ambiantes extrêmement élevées ou extrêmement basses et les changements brusques de température.
14. Rangez l'appareil dans des endroits ventilés. NE PAS utiliser l'appareil dans un environnement humide et tenir à l'écart de tout matériau combustible.
15. Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
16. NE PLACEZ AUCUN objet conducteur ou métallique dans le dispositif pour éviter les courts-circuits et les explosions.
17. NE PAS surcharger ou surdécharger les batteries. Veuillez recharger la batterie dès que le courant est épuisé.
18. Débranchez l'appareil et retirez toutes les batteries lorsqu'il n'est pas utilisé.
19. NE PAS démonter ou modifier l'appareil, car cela rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section de garantie dans le manuel pour obtenir des informations complètes sur la garantie.
20. NE PAS utiliser l'appareil à mauvais escient, de quelque manière que ce soit! N'utilisez l'appareil que pour l'usage et la fonction prévus.

Clause de non-responsabilité

Ce produit est assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne sera pas tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

Détails de la garantie

Nos revendeurs et distributeurs agréés sont responsables du service de garantie. En cas de problème couvert par la garantie, les clients peuvent contacter leurs revendeurs ou distributeurs en ce qui concerne leurs réclamations de garantie, à condition que le produit ait été acheté auprès d'un revendeur ou d'un distributeur autorisé. La garantie de NITECORE est fournie uniquement pour les produits achetés auprès d'une source autorisée. Ceci s'applique à tous les produits NITECORE.
Pour être admissible à la garantie, veuillez vous référer à la section « AVIS DE GARANTIE IMPORTANT » en haut pour valider votre produit.
Tout produit défectueux peut être échangé contre un remplacement par l'intermédiaire d'un distributeur / revendeur local dans les 15 jours suivant l'achat. Après 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent être réparés gratuitement pendant une période de 12 mois (1 an), à compter de la date d'achat. Au-delà de 12 mois (1 an), une garantie limitée s'applique, couvrant le coût de la main-d'œuvre et de l'entretien, mais pas le coût des accessoires ou des pièces de rechange.

La garantie est annulée si le(s) produit(s) est(sont) :
1. décomposé(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) par des parties non autorisées
2. endommagé(s) par de mauvaises opérations (c.-à-d. installation d'inversion de polarité, installation de batteries non rechargeables ou non-respect des avertissements)
3. endommagé(s) par une fuite de batteries.

Pour obtenir les dernières informations sur les produits et services NITECORE®, veuillez contacter un distributeur NITECORE® local ou envoyer un e-mail à service@nitecore.com.
※ Toutes les images, textes et déclarations spécifiés dans ce manuel d'utilisation sont à titre de référence uniquement. En cas de divergence entre ce manuel et les informations spécifiées sur www.nitecore.com, les informations sur notre site officiel prévaudront. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment.

Le code de validation et le QR code sur l'emballage peuvent être vérifiés sur le site web de NITECORE.

Le chargeur doit être utilisé avec les cordons officiels de NITECORE. Les cordons officiels sont identifiés par une inscription NITECORE clairement imprimée sur la fiche.
Pendant le chargeur, les cordons tiers peuvent provoquer un dysfonctionnement, une surchauffe et même un incendie sur le chargeur. Les dommages causés par l'utilisation de cordons non officiels ne peuvent pas être couverts par la garantie officielle.
Le chargeur est limité à la charge des batteries rechargeables Li-ion, IMR, Ni-MH / Ni-Cd uniquement. N'utilisez PAS le chargeur avec d'autres types de batteries, car cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, une fissuration ou une fuite, causant des dommages matériels et / ou des blessures corporelles.

Consignes de sécurité pour les batteries lithium-ion

1. Tension de charge
Les batteries lithium-ion (Li-ion) ont des exigences strictes en matière de contrôle de la tension. Charger des batteries Li-ion avec une tension électrique au-delà de la norme de sécurité peut entraîner des dommages pour la batterie et une explosion.
(1) Batteries Li-ion 3,7V / Batteries IMR
Les batteries Li-ion 3,7V sont les batteries au lithium rechargeables les plus courantes. Les enveloppes de ces batteries sont souvent marquées de signes 3,6V / 3,7V. Une batterie insérée sera automatiquement chargée en mode de charge standard 4,2 V si nos chargeurs l'identifient comme une batterie Li-ion.
(2) Batteries Li-ion 3,8 V
Les batteries Li-ion 3,8V sont assez rares. Ces batteries ont également une marque de 3,7 V sur leurs enveloppes. Cependant, le vendeur informe souvent l'acheteur que la batterie doit être chargée avec une puissance de 4,35 V. Le chargeur Ci2 ne fournira pas une tension adéquate pour charger les batteries Li-ion 3,8 V.
(3) Batteries LiFePO4 3.2V
Les batteries LiFePO4 de 3,2 V ont des marques LiFePO4 et/ou 3,2 V sur leurs enveloppes. Le Ci2 n'est pas compatible avec ce type de batteries. Les charger avec 4,2V pourrait causer des dommages aux batteries ou une explosion en raison de la tension de charge excessive.

2. Tension de charge
Pour toutes les batteries au lithium rechargeables (y compris les batteries Li-ion et IMR), nous vous suggérons de ne pas utiliser de courant supérieur à 1C* pour la charge. Pour les batteries de petite capacité, le courant de charge doit être inférieur à 1C.
*C=Capacité d'une batterie. Par exemple, 1C dans une batterie au lithium rechargeable Li-ion de 2600mAh est de 2,6A. 1C dans une batterie au lithium rechargeable 3400mAh est de 3.4A.
Un courant de charge excessivement important entraînera une grande quantité de chaleur et, par conséquent, des dommages à la batterie et une explosion.

3. Précautions
(1) NE PAS court-circuiter la batterie de quelque manière que ce soit.
(2) N'UTILISEZ PAS une batterie au lithium de 3,7 V / 3,8 V lorsque sa tension est inférieure à 2,8 V, sinon elle peut être déchargée et il y a un risque d'explosion lors de la prochaine charge.
(3) Nous recommandons fortement les batteries avec circuit de protection. Pour les batteries sans circuit de protection (telles que les batteries IMR), veuillez rester vigilant en cas de décharge excessive et de court-circuit.
(4) NE PAS décharger une batterie dont le courant de décharge est supérieur à son courant nominal maximal.

4. Stockage à long terme
La meilleure tension de stockage pour les batteries au lithium rechargeables 3,7 V / 3,8 V est de 3,7 V. Une tension tr

（日本語）

操作方法

電源への接続：
USB 充電ケーブルを使って、Ci2 を外部電源（USB アダプタ、パソコン、USB 充電ポート付バッテリー）へ接続します。

バッテリーの装着：
Ci2 はオートロック機能を装備しており、手動でロックする必要はありません。バッテリーを奥までしっかりと差し込んでください。バッテリーが正しく装着されていれば、Ci2 の電源ボタンを押すと、LED インジケーターが点灯します。

電池の判別：
バッテリーを入れると、充電を始める前に電池の判別とアクチベーションをおこないます。

充電中は、緑色ランプが点滅して充電レベルを通知します。また 1A 以上で充電しているときと、赤色ランプが点灯します。フル充電されると 3 つの緑色ランプが点灯したり点滅したりします。

バッテリーチェックとエラー通知：
Ci2 は使用入れの過度な回路の短絡防止機能をもっています。バッテリーが誤った向きに装着された場合や回路がショートしたりした場合は、3 つの緑色ランプと赤色ランプが速く点滅します。

スマートチャージ：
Ci2 はバッテリーのプロテクトと容量を自動検出し、最適な電流で充電します。Ci2 は以下のバッテリーと互換性があります。

1) 3.6V/3.7V リチウムイオン充電池
2) 3.2V ニッケル水素 / ニッケルカドミウム充電池

初期設定

バッテリータイプと容量	スタンダードモード		ファストチャージモード	
	1 スロット	2 スロット	1 スロット	2 スロット
リチウムイオン充電池（フル充電時 4.2V）	>1,000 mAh	2,000mA	1,000mA	3,000mA	1,500mA
	<1,000 mAh	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA
ニッケル水素 / ニッケルカドミウム充電池（フル充電時 1.40V 以下）	単 1 / 単 2 / 単 3 / 単 4	1,000mA	500mA	500mA	500mA
	単 1 / 単 2	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

ノート：Ci2 はニッケル / ニッケル水素より 3.7V リチウムイオン充電池に対して自動的に充電モードを選択します。電池の容量が 600mm 以上の場合、Ci2 は自動的に容量が 1,000mAh 以上と判断します。

ファストチャージモード

Ci2 は QC/PD の充電が可能です。QC/PD に対応しているデバイスやアダプタに接続した場合、スロット 1 で充電するとさの出力は 3,000mA になります。

過放電されたリチウムイオン充電池のアクチベーション

Ci2 は過放電された保護回路機能付きリチウムイオン充電池をアクチベートすることができます。バッテリーを入れると Ci2 は充電の前に過放電されたかのテストとアクチベーションをおこないます。バッテリーが破損していた場合、4 秒後に 4 つのスロットの 3 つの緑色ランプと赤色ランプが速く点滅し、充電を自動的に停止します。

ノート：更なる安全の原因となりますので、0V（過放電）の保護回路がないバッテリーを充電しないでください。

逆入れ防止機能と短絡防止機能

バッテリーを逆向きに入れたりショートしたバッテリーを入れたりした場合、3 つの緑色ランプと赤色ランプが速く点滅します。

節電機能

バッテリーが装着されない場合、全てのインジケーターが消灯します。

適充電保護機能

Ci2 は以下の適充電保護機能を記載しています。1 スロットの連続充電時間が 10 時間を超えた場合、バッテリーの過熱や破裂を防ぐために充電が停止し、フル充電と表示されます。

注意事項

1. 本充電器はリチウムイオン充電池、ニッケル水素（Ni-MH）/ ニッカド（Ni-Cd）充電専用です。電池の発火や破裂、怪我の原因となりますので、ほかのタイプの電池には使用しないでください。
2. 劣化やにじみ出しが発生する恐れがあります。故障ではありません。
3. 本充電器の安全使用環境温度は -10~40°C、安全な保管温度は -20~60°C です。
4. 本体に貼ってあるラベルなどをよく読んで正しく お使いください。
5. 説明書記載の入力電圧に合った充電器に接続してください。電圧が低すぎても高すぎても充電できません。充電ができない原因となります。
6. 故障やショートの可能性があるバッテリーを充電しないでください。
7. 本充電器は 18 歳以上の方のみご使用ください。18 歳未満の方は、保護者の管理下のもとご使用ください。
8. 充電中は充電器から目を離さないでください。異常が発生した場合は直ちに充電を中止してください。
9. アルカリ電池、マンガン電池、リチウム電池、CR123A、CR2 やそれ以外の対応していない電池を充電しないでください。破裂や発火することがあります。
10. ぞ ージのある IMR バッテリーを充電しないでください。本体がショートしたり や破裂する恐れがあります。
11. バッテリーに変形し、破裂、膨張、皮膜やケースの傷、変色や歪みなどの異常が見られる場合は充電しない
12. 付属のアダプターとご本体をお使いください。電源コードの損傷を防ぐため、電源を抜くときはコードではなくコネクターを持ってください。アダプターやコードに損傷が見られる場合は使用しないでください。
13. 本充電器を直射日光や暖房装置、火気にさらさないでください。また極端に高い もしくは低い温度環境や、急激な温度変化は避けてください。
14. 本器は換気の良い場所に保管ください。また湿気の多い場所や火気の近くでは使用しないでください。
15. 掃動や衝撃を与えないでください。
16. ショートや破裂を防ぐため、導電性のある物や金属を近くにおかないでください。
17. バッテリーの液放電や液充電をしないでください。バッテリーが空になったらすぐに充電をご開始ください。
18. 使用しない時は全てのバッテリーを外して、本器を電源から抜いてください。
19. 製品を分解、改造しないでください。また場合は保証の適用外となります。詳しくは保証書をご確認ください。
20. 本マニュアル記載の目的や機能とずりの使い方をしてください。それ以外の使い方は故障やけがの原因となります。

免責事項

この製品は、中国 Ping An 保険（グループ）会社によって世界的に保険が適用されます。この保険は、本製品に記載されている指示に従わなかった結果として生じたかなる損失、損害、または主張についても責任を負いません。

保証詳細

正規代理店 / 販売店が製品保証サービスを提供します。製品を正規の代理店または販売店から購入していて、保証対象となる問題が発生した場合は、販売店または代理店にご連絡ください。NITECORE の保証は、正規の供給元から購入した製品に対しての み提供されます。これはすべての NITECORE 製品に適用されます。

保証の適用を受けるために、「保証に関する重要なお知らせ」を参照して製品が正規販売店であることを確認してください。

NITECORE 製品は、すべての初期不良 / 不良品について、購入後 15 日以内であれば現代代理店 / 販売店を通じて交換いたします。15 日をすぎて不良 / 故障が発生した場合、購入日から 12 ヶ月は無料で修理いたします。12 ヶ月を超える場合は指定保証が適用され、人件費およびメンテナンス費用はかかりますが、代理品または交換品の費用はご請求させていただきます。

以下の場合は保証が適用されません。

1. 製品が評可なく分解、再組み立てまたは改造された場合。
2. 正しくない使用方法によって、製品が壊れた場合（電池の逆入れなど）。
3. 電池の漏液によって製品が壊れた場合。

NITECORE 製品およびサービスに関する最新情報については、現地の NITECORE 代理店 / 販売店にお問い合わせいただくか、もしくは service@nitecore.com までメールでお問い合わせください。

※ 本書に記載されている全ての画像・文章・文は参考資料です。このマニュアルや www.nitecore.com で指定された情報が異なる場合は、公式サイトの情報が優先されます。

保証コードと QR コードは NITECORE のウェブサイトで認証できます。

本器に は Nitecore 純正のコードを使用ください。純正コードのコンテクターに Nitecore の表記があります。それ以外のコードの使用は、危険、動作、誤読、発火の恐れがあります。純正以外のコードを使用した場合の故障は、保証対象外となります。
本充電器はリチウムイオン充電池、ニッケル水素 (Ni-MH) / ニッカド (Ni-Cd) 充電池専用です。電池の発火や破裂、怪我の原因となりますので、ほかのタイプの電池には使用しないでください。

リチウムイオン充電池を安全に利用するために

1. 充電電圧
リチウムイオン充電池には厳密な電圧コントロールが必要です。規格を超える電圧のリチウムイオン充電池を充電すると、バッテリの損傷や破裂の恐れがあります。
1) 3.7V リチウムイオン充電池 / IMR 充電池
3.7V リチウムイオン充電池は最も一般的なリチウムイオン充電池です。この タイプの電池は公称電圧 3.6V または 3.7V の表記がされています。この充電池をお器に入れた場合、自動的に 4.2V 充電モードが選択されます。電圧の設定変更を行う必要はありません。
2) 3.8V リチウムイオン充電池
3.8V リチウムイオン充電池はあまり普及していません。このタイプの電池はまた 3.7V の表記が されていますが、メーカーを通して 4.35V で充電するよう通達があります。Ci2 は 3.8V リチウムイオン充電池を適切に充電できるように 4.35V に対応しています。
3) 3.2V ニッケル水素
3.2V LiFePO4 充電池
3.2V LiFePO4 充電池は LiFePO4 と 3.2V の表記が両方、もしくは片方されています。Ci2 はこれらのバッテリーに対応していますが、これらのバッテリーを 4.2V で充電する場合の恐れがありますのでおやめください。

2. 充電電源
リチウムイオン充電池や IMR を含む全てのリチウム充電池に対して、充電電流 1C* 以下での充電をお勧めします。とくに容量の少ないバッテリーでは、必ず 1C 以下でご使用ください。
電池の容量に対する電流値の割合、例えば、容量が 2600mAh のリチウムイオンバッテリーの 1C とは 2.6A (2600mA)、容量 3400mA のリチウムイオンバッテリーの 1C とは 3.4A (3400mA) となります。
大きすぎる充電電流はバッテリーの過熱や破損、破裂につながることがあります。

3. 注意事項
(1) バッテリーをショートさせないでください。
(2) 3.7V / 3.6V リチウムイオンバッテリーの電圧が 2.8V 以下の場合は充電しないでください。過放電され、次回の充電時に破裂する恐れがあります。
(3) 保護回路付き充電池の使用をお勧めします。保護回路がついていない充電池 (IMR バッテリーなど) を使用するときは、過放電や短絡に十分注意してください。
(4) バッテリーの最大電流以上の電流で放電しないでください。

4. 長期保管
3.7V/3.6V リチウムイオンバッテリーを保管するのに最適な電圧は 3.7V です。長すぎる、あるいは低すぎる電圧での保管は、バッテリーのダメージにつながります。長期保管するときは、電圧が 3.7V になるよう充電または放電してください。

保護回路

Ci2 は過放電や過充電、短絡防止リチウムイオン充電池を保護するように設計されています。

充電インジケーター

充電状態	充電インジケーター
充電中	緑色ランプが点滅
充電完了	緑色ランプが点灯
充電エラー	赤色ランプが点滅

充電時間

バッテリー容量	充電時間
1,000mAh	1 時間
2,000mAh	2 時間
3,000mAh	3 時間

仕様

入力	5V 2A
出力	3.7V 3A
充電インジケーター	赤色 / 緑色
充電モード	1 スロット：1A 2 スロット：2A
保護回路	過充電保護 過放電保護 短絡保護
動作温度	-10°C ~ 40°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
本体寸法	50.5 x 25.5 x 15.5mm
本体重量	20g

緊急時の充電

Ci2 は緊急時に 1 スロットに 1 本のバッテリーを入れることで、緊急時の充電ができます。

保護回路

Ci2 は過放電や過充電、短絡防止リチウムイオン充電池を保護するように設計されています。

充電インジケーター

充電状態	充電インジケーター
充電中	緑色ランプが点滅
充電完了	緑色ランプが点灯
充電エラー	赤色ランプが点滅

充電時間

バッテリー容量	充電時間
1,000mAh	1 時間
2,000mAh	2 時間
3,000mAh	3 時間

仕様

入力	5V 2A
出力	3.7V 3A
充電インジケーター	赤色 / 緑色
充電モード	1 スロット：1A 2 スロット：2A
保護回路	過充電保護 過放電保護 短絡保護
動作温度	-10°C ~ 40°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
本体寸法	50.5 x 25.5 x 15.5mm
本体重量	20g

緊急時の充電

Ci2 は緊急時に 1 スロットに 1 本のバッテリーを入れることで、緊急時の充電ができます。

（한국어）

사용 설명

전원에 연결 :
USB 충전 케이블을 통해 Ci2 를 외부 전원 (USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 포트) 에 연결합니다.

배터리 삽입 :
Ci2 는 자동 록킹되므로 제어하는 충전 슬롯이 있습니다. 지원되는 유형의 배터리를 끝까지 삽입 표시에 따라 각 슬롯에 삽입하세요

배터리 감지 :
배터리를 삽입할 때 Ci2 는 충전 시작 전에 배터리를 감지하고 활성화합니다.
충전 중에는 녹색 녹색 표시등이 깜박여 배터리 잔량을 나타냅니다. 충전 슬롯을 통한 전류가 1A 이상이면 빨간색 표시등이 켜집니다. 배터리 2 개 슬롯 모드에서 두 개의 녹색 표시등이 켜집니다. 배터리가 완전히 충전되면 3 개의 녹색 표시등이 꾸준히 켜집니다.

배터리 검사 및 오류 보고 :
Ci2 에는 역방향 보호 및 단락 방지 기능이 있습니다. 극성이 반전되거나 다락된 배터리가 삽입된 경우 녹색 표시등 3 개와 빨간색 표시등 1 개가 빠르게 깜박여 사용자에게 알립니다.

스마트 충전 :
Ci2 는 배터리 유형 및 용량에 대한 지능적 감지를 기반으로 적절한 충전 전류를 선택할 수 있습니다. Ci2 는 다음과 호환됩니다 .
1) 3.6V/3.7V 리튬 이온 충전 배터리
2) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd 충전 배터리

기본 설정

배터리 유형 및 용량	표준 모드 충전 전류		고속 충전 모드 충전 전류	
	1 개의 슬롯으로 충전	2 개의 슬롯으로 충전	1 개의 슬롯으로 충전	2 개의 슬롯으로 충전
리튬 이온 배터리 (만충 시 4.2V ± 1%)	>1,000 mAh	2,000mA	1,000mA	3,000mA	1,500mA
	<1,000 mAh	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA
Ni-MH/Ni-Cd 배터리 (만충 시 1.40V ± 1%)	AA/AAA	500mA	500mA	500mA	500mA
	C/D	1,000mA	1,000mA	1,000mA	1,000mA

참고 : Ci2 는 Ni-MH/Ni-Cd 배터리 및 3.7V 리튬 이온 배터리의 충전 모드를 자동으로 선택합니다 . 배터리 용량이 2600mAh 충전식 리튬 배터리의 1C 는 2.6A 입니다. 3400mAh 충전식 리튬 배터리의 1C 는 3.4A 입니다.
과도하게 큰 충전 전류는 많은 경우 열을 야기시켜 결과적으로 배터리 손상 및 폭발을 일으킵니다.

3. 주의사항
(1) 어떤 식으로든 배터리를 단락 시키지 마십시오.
(2) 전압이 2.8V 보다 낮을 때 3.7V/3.6V 리튬 배터리를 사용하지 마십시오. 그 렇지 않으면 과방전 되거나 다음 충전 시 폭발할 수 있습니다 .
(3) 보호 회로가 있는 배터리를 강력히 권장합니다. 보호 회로가 없는 배터리 (예 : IMR 배터리) 의 경우 과방전 및 단락을 주의하십시오.
(4) 최대 정격 전류보다 큰 방전 전류로 배터리를 방전하지 마십시오.

4. 장기보관
3.7V/3.6V 충전식 리튬 배터리의 최상의 저장 전압은 3.7V 입니다. 전압이 너무 낮거나 높으면 보관 중에 배터리가 손상될 수 있습니다 . 배터리를 3.7V 까지 방전하거나 장기간 보관하기 전에 충전기에서 3.7V 까지 충전할 수 있습니다 .

단락 방지 및 역극성 보호

극성이 반전되거나 단락된 배터리가 삽입된 경우 해당 슬롯의 녹색 표시등 3 개 및 빨간색 표시등 1 개가 빠르게 깜박여 사용자에게 알립니다.

에너지 절약 기능

슬롯에 배터리가 삽입되어 있지 않으면 모든 표시등이 자동으로 꺼집니다.

초과시간 충전 보호

Ci2 는 각 배터리의 충전 시간을 별도로 계산합니다. 한 슬롯에서 연속 충전 시간이 10 시간을 초과하면 이 슬롯의 충전 프로세스가 자동으로 중단되고 충전이 중단된 상태가 표시됩니다. 이는 배터리 폭발 방지에 도움이 되며 과열 또는 폭발을 방지하기 위한 장치입니다.

예방조치

1. 충전기는 리튬 이온, IMR, Ni-MH/Ni-Cd 충전식 배터리만 충전할 수 있습니다. 충전기를 다른 유형의 배터리와 함께 사용하지 마십시오. 배터리 폭발 , 균열 또는 누출로 인해 부상 및 / 또는 재산 손상을 입을 수 있습니다
2. 충전 과정에서 이 제품에서 약간의 열이 발생할 것으로 예상되며 이는 정상적인 현상입니다.
3. 사용 및 보관 온도 : -10~40°C (14~104 °F) 보관 온도 : -20~60°C (-4~140 °F)
4. 장치의 모든 라벨을 주의 깊게 읽고 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
5. 사용 설명서의 사양에 명시된 입력 전압으로 이 충전기를 전원 공급 장치에 연결하십시오. 입력 전압이 너무 낮거나 높으면 충전되지 않거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
6. 결함이 다르게 장후가 있는 경우 배터리를 충전하지 마십시오.
7. 충전기는 18 세 이상인 사용자만 구입하십시오. 이 규정 미만의 미성년자는 충전기를 사용할 때 성인의 감독이 필요합니다.
8. 전원이 연결된 상태에서 제품을 방치하지 마십시오. 오작동 또는 과열 가능성이 있을 경우 제품을 분리하고 사용을 중지하십시오.
9. 폭발 및 화재의 위험이 있으므로 알카 린 , 리튬 , CR123A, CR2 또는 기타 지원되지 않는 배터리를 충전하지 마십시오 . 파열 또는 발화할 수 있습니다 .
10. 손상된 IMR 배터리를 충전하지 마십시오 . 그렇게 하면 충전기가 단락 되거나 폭발할 수 있습니다 .
11. 누액 , 영창 / 확장 , 외부 보호 또는 케이스 손상 , 색상 변화 또는 기타 비정상 조건이 있는 배터리를 충전하거나 사용하지 마십시오 .
12. 전원 공급은 정품 어댑터와 코드를 사용하십시오 . 전원 코드의 손상 위험을 줄이려면 항상 코드가 아닌 커넥터를 잡아당기십시오 . 어떤 식으로 든 손상 된 경우 코드 또는 충전기를 사용하지 마십시오 .
13. 장치를 직사광선 , 난방 장치 , 화염 또는 비와 눈 환경에 노출시키지 마십시오 . 극도로 높거나 낮은 온도 또는 급격한 온도 변화를 피하십시오 .
14. 장치를 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오 . 습기가 많은 환경에서 장치를 사용하지 말고 가연성 물질로부터 멀리 두십시오 .
15. 장치에 쇼크나 충격을 주지 마십시오 .
16. 단락 및 발열 방지를 위해 장치 주변에 전도성 또는 금속 물체를 놓지 마십시오 .
17. 배터리를 과충전하거나 과방전 하지 마십시오 . 전원이 다 떨어지면 즉시 배터리를 충전하십시오 .
18. 사용하지 않을 때는 장치의 플러그를 뽑고 모든 배터리를 제거하십시오 .
19. 장치를 개조하지 마십시오 . 보증 문제가 발생하면 보증 서비스를 받으십시오 . 제조 결함 또는 보증 무효화 등 보증 조항 및 조건에 대한 자세한 내용은 보증 서류를 참조하십시오 .
20. 이 안내 시스템 및 제품 및 오용을 하지 마십시오 ! 의도된 목적과 기능을 위해서만 사용하십시오 .

면책사항

이 제품은 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 가 전 세계적으로 보험에 가입되어 있습니다 . NITECORE 는 이 설명서에 제공된 지침을 준수하지 않아 발생하는 모든 종류의 손실 , 손상 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다 .

품질 보증

당사 공인 대리점 및 유통업체에서 보증 서비스를 제공합니다 . 보증이 적용되는 제품을 구입한 경우 고객은 제품을 공인 딜러 또는 유통업체에서 구입한 경우 동일한 관련자에 알려 주시기 바랍니다 . NITECORE 의 보증은 승인된 출처에서 구입한 제품에 대해서만 제공됩니다 . 이것은 모든 NITECORE 제품에 적용됩니다 .
보증 자격을 얻으려면 상단의 ' 중요 보 증사 ' 섹션을 참조하여 제품을 확인하십시오 .
초기 불량 / 결함이 있는 제품은 구매 후 15 일 이내에 지역 대리점 / 딜러를 통해 교체품으로 교환할 수 있습니다 . 15 일 후 , 결함 / 오작동 NITECORE* 제품은 구입일로부터 12 개월 (1 년) 동안 무료로 수리할 수 있습니다 . 12 개월 (1 년) 을 초과하면 노동 및 유지 보수 비용을 포함하는 제한 보증이 적용되지만 교체 부품은 계속 비용은 청구되지 않습니다 .

제품이 다음과 같을 경우 보증이 무효화됩니다 .
1. 승인되지 않은 당사자에 의해 분해 , 재구성 및 / 또는 수정된 경우
2. 잘못된 작동으로 인한 손상된 경우 (예 : 역극성 설치 , 비호환성 배터리 설치 또는 접고 및 무단)
3. 배터리 누액으로 인해 손상된 경우 .

NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 지역 NITECORE® 대리점에 문의하거나 service@nitecore.com 으로 이메일을 보내주십시오 .
※ 이 사용 설명서에 명시된 모든 이미지 , 텍스트 및 설명은 참고용입니다 . 이 설명서와 www.nitecore.com 에 명시된 정보 사이에 불일치가 발생하면 공식 웹사이트의 정보가 우선합니다 . SYSMAX Innovations (S) Pte. Ltd. 는 사전 통지 없이 언제든지 이 문서의 내용을 재수정 수정할 수 있는 권리를 보유합니다 .

패키지의 인증 코드 및 QR 코드는 NITECORE 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다 .

충전기는 NITECORE 의 공식 코드와 함께 사용해야 합니다 . 공식 코드 커넥터에 NITECORE 표시가 있는지 확인하십시오 . 승인되지 않은 코드를 사용하면 화재 , 폭발 , 오작동 또는 잘못된 판독 및 보증 무효화의 위험이 있습니다 .
충전기는 리튬 이온 , IMR, Ni-MH/Ni-Cd 충전식 배터리만 충전할 수 있습니다 . 충전기를 다른 유형의 배터리와 함께 사용하지 마십시오 . 배터리 폭발 , 균열 또는 누출로 인해 부상 및 / 또는 재산 손상을 입을 수 있습니다

리튬 이온 배터리에 대한 안전 지침

1. 충전 전압
리튬 이온 (Li-ion) 배터리는 전압 제어에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다 . 안전 기준을 초과하는 전압으로 리튬 이온 배터리를 충전하면 배터리가 손상되거나 폭발할 수 있습니다 .
1) 3.7V 리튬 이온 배터리 / IMR 배터리
3.7V 리튬 이온 배터리는 가장 일반적인 충전식 리튬 배터리입니다 . 이 배터리의 명목 전압은 3.6V 또는 3.7V 로 표시됩니다 . 그러나 제조업체는 4.35V 까지 충전하라는 지침을 제공합니다 . Ci2 는 4.35V 리튬 이온 충전식 배터리를 안전하게 충전할 수 있도록 설계되었습니다 .
2) 3.8V 리튬 이온 배터리
3.8V 리튬 이온 배터리는 매우 드뭅니다 . 이 배터리의 명목도 3.7V 표시가 있지만 제조업체는 4.35V 까지 충전하라는 권장 사항을 제공합니다 . Ci2 는 3.8V 리튬 이온 배터리를 안전하게 충전할 수 있도록 설계되었습니다 .
3) 3.2V LiFePO4 배터리
3.2V LiFePO4 배터리는 표장에 LiFePO4 및 / 또는 3.2V 표시가 있습니다 . Ci2 는 이 유형의 배터리를 지원하지만 이러한 배터리를 4.2V 로 충전하면 과도하게 충전될 수 있으므로 이 배터리를 충전하지 않는 것이 좋습니다 .

2. 충전 전류
모든 충전식 리튬 배터리 (Li-ion 및 IMR 배터리 포함) 의 경우 충전 시 1C* 보다 큰 전류를 사용하지 않는 것이 좋습니다 . 소용량 배터리의 경우 충전 전류는 1C 보다 작아야 합니다 .
*1C = 배터리 용량 . 예를 들어 2600mAh 충전식 리튬 배터리의 1C 는 2.6A 입니다 . 3400mAh 충전식 리튬 배터리의 1C 는 3.4A 입니다 .
과도하게 큰 충전 전류는 많은 경우 열을 야기시켜 결과적으로 배터리 손상 및 폭발을 일으킵니다 .

3. 주의사항
(1) 어떤 식으로든 배터리를 단락 시키지 마십시오 .
(2) 전압이 2.8V 보다 낮을 때 3.7V/3.6V 리튬 배터리를 사용하지 마십시오 . 그 렇지 않으면 과방전 되거나 다음 충전 시 폭발할 수 있습니다 .
(3) 보호 회로가 있는 배터리를 강력히 권장합니다 . 보호 회로가 없는 배터리 (예 : IMR 배터리) 의 경우 과방전 및 단락을 주의하십시오 .
(4) 최대 정격 전류보다 큰 방전 전류로 배터리를 방전하지 마십시오 .

4. 장기보관
3.7V/3.6V 충전식 리튬 배터리의 최상의 저장 전압은 3.7V 입니다 . 전압이 너무 낮거나 높으면 보관 중에 배터리가 손상될 수 있습니다 . 배터리를 3.7V 까지 방전하거나 장기간 보관하기 전에 충전기에서 3.7V 까지 충전할 수 있습니다 .

（Русский）

Инструкция по эксплуатации

Подключение к источнику питания:
Подключите Ci2 к внешнему источнику питания (USB-адаптеру, компьютеру или другому устройству с USB-входом для зарядки) с помощью USB-кабеля для зарядки.

Вставьте аккумуляторы:
У Ci2 есть 2 независимых слота зарядки. Вставьте аккумуляторы, которые поддерживаются устройством, в слоты таким образом, чтобы полярности аккумуляторов соответствовали полярностям в слотах.

Обнаружение аккумуляторов:
При установке аккумуляторов Ci2 обнаружит их и активирует перед началом зарядки.
Во время зарядки зеленые индикаторы будут мигать, сообщая такой образом уровень заряда аккумулятора. Если зарядный ток слота будет превышать 1 A, красный индикатор начнет беспрерывно гореть, сообщая таким образом о необходимости устройства в режиме быстрой зарядки. Когда аккумуляторы полностью зарядятся, 3 зеленых индикатора начнут беспрерывно гореть.

Проверка аккумулятора и отчет об ошибках:
Ci2 защищен от неправильной полярности и короткого замыкания. Если аккумулятор вставлен неправильным полюсником в слот или начнется короткое замыкание, 3 зеленых индикатора и 1 красный начнут быстро мигать, сообщая таким образом пользователю о наличии одной из указанных выше проблем.

Умная зарядка:
Ci2 может подбирать подходящее напряжение и нужный режим зарядки на основе интеллектуального определения типа и емкости аккумулятора. Ci2 совместим с :
1) Литий-ионными перезаряжаемыми аккумуляторами 3,6 В / 3,7 В
2) Никель-металлогидридными / никель-кадмиевыми перезаряжаемыми аккумуляторами 1,2 В

Настройки по умолчанию

Тип аккумулятора и емкость	Зарядный ток в стандартном режиме		Зарядный ток в режиме быстрой зарядки	
	При заряде через один слот	При заряде через оба слота	При заряде через один слот	При заряде через оба слота
Li-Ion аккумуляторы (4,2 В в 1% при полной зарядке)	>1,000 мАч	2,000мА	1,000мА	3,000мА	1,500мА
	<1,000 мАч	1,000мА	1,000мА	1,000мА	1,000мА
Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторы (1,4В в 1% при полной зарядке)	AA/AAA	500мА	500мА	500мА	500мА
	C/D	1,000мА	1,000мА	1,000мА	1,000мА

Примечание: Ci2 может автоматически подбирать соответствующий режим зарядки литий-металлогидридных / никель-кадмиевых (Ni-MH/Ni-Cd) аккумуляторов и литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов 3,7 В. Для аккумуляторов, ёмкость которого > 60 мм (2,4 дюйма), Ci2 автоматически определит емкость как > 1000 мАч.

Режим быстрой зарядки

У Ci2 доступны входы QC/PD. Если питание зарядного устройства осуществляется от дешёвых, поддерживающего Ci2 протокол адаптера QC / PD, максимальная выходная мощность в одном слоте достигает 3000 мА.

Активация глубоко разряженного литий-ионного аккумулятора

Ci2 может активировать глубоко разряженные литий-ионные аккумуляторы с защитной схемой. После установки аккумулятора Ci2 проверит и активирует его перед зарядкой. При обнаружении повреждения аккумулятора 3 зеленых индикатора и 1 красный соответствующего слота начнут беспрерывно мигать, сообщая таким образом пользователю о наличии повреждения, также Ci2 автоматически прекратит процесс зарядки слота.
Примечание: Не рекомендуется использовать Ci2 для зарядки литий-ионных аккумуляторов с 0 В (глубоко разряженных) без защитной схемы, иначе это может привести к взрыву и возгоранию.

Защита от короткого замыкания и неправильной полярности

Если аккумулятор вставлен неправильным полюсником в слот или обнаружено короткое замыкание, 3 зеленых индикатора и 1 красный соответствующего слота быстро замигают, сообщая пользователю о наличии проблемы.

Функция энергосбережения

Все индикаторы автоматически выключатся, если в слот не вставлен аккумулятор.

Защита от перезаряда аккумулятора

Ci2 отдаляет аккумулятор время зарядки для каждого аккумулятора. Если время непрерывной зарядки в одном слоте превысит 10 часов, устройство автоматически прекратит процесс зарядки этого слота и отобразит состояние ошибки. Это необходимо для предотвращения возможного перегрева / взрыва из-за проблем с качеством аккумулятора.

Меры предосторожности

1. Устройство предназначено только для зарядки Li-ion, IMR, Ni-MH/ Ni-Cd перезаряжаемых аккумуляторов. НЕ используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, возгоранию или серьезному повреждению, что приведет к материальному ущербу и / или травмам.
2. Умеренный нагрев устройства в процессе зарядки является нормальным явлением.
3. Температура окружающей среды при использовании: от -10°C (+14°F); Температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
4. Внимательно прочитайте все этикетки на устройстве, чтобы убедиться, что аккумуляторы установлены правильно.
5. Пожалуйста, подключите это зарядное устройство к источникам питания с входными напряжением, указанным в пункте «Характеристики» из руководства пользователя. Если входное напряжение будет слишком низким или слишком высоким, это может привести к неисправностям или поражу.
6. НЕ заряжайте аккумуляторы при наличии каких-либо признаков неисправности или короткого замыкания.
7. Зарядное устройство предназначено только для использования взрослыми старше 18 лет. Дети младше этого возраста должны пользоваться зарядным устройством под пристальным взрослых.
8. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к источнику питания. Отключайте устройство от сети при наличии признаков неисправности.
9. НЕ пытайтесь заряжать одноразовые аккумуляторы, такие как щелочные, литиевые, CR123A, CR2 или любые другие с несовместимым химическим составом, поскольку риск взрыва и пожара.
10. НЕ заряжайте поврежденный аккумулятор IMR, так как это может привести к короткому замыканию зарядного устройства или даже взрыву.
11. НЕ заряжайте и не разряжайте аккумуляторы, имеющие признаки протечки, расширения / вздутия, повреждения внешней оболочки или обесцвечивания, царапины или деформации.
12. Используйте оригинальный адаптер и шнур питания для зарядки. Чтобы снизить риск повреждения шнура питания, ВСЕГДА тяните за разъем, а не за шнур. НЕ используйте зарядное устройство, если шнур или разъем любого образом поврежден.
13. НЕ подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, открытого огня, дождя и снега; избегайте экстремально высоких или экстремально низких температур окружающей среды и резких перепадов температуры.
14. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ используйте устройство во влажной среде и храните вдали от любых горючих материалов.
15. Избегайте ударов и повреждений устройства.
16. НЕ помещайте в устройство какие-либо токопроводящие или металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрывов.
17. ИЗБЕГАЙТЕ перезарядки аккумулятора и НЕ ДОПУСКАЙТЕ его глубокого разряда. Пожалуйста, заряжайте аккумуляторы, как только закончится питание.
18. Отключите устройство от сети и извлеките все аккумуляторы, если оно не используется.
19. НЕ разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Особенности гарантийного обслуживания» в руководстве для получения полной информации о предоставлении гарантии.
20. Устройство нельзя использовать для каких-либо других целей! Используйте его только по назначению.

Дисклеймер

Этот продукт застрахован по всему миру компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые убытки, повреждения или претензии любого рода, возникшие в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.

Особенности гарантийного обслуживания

Наши официальные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за гарантийное обслуживание. В случае возникновения какой-либо проблемы, на которую распространяется гарантия, клиенты могут обратиться к своим дилерам или дистрибьюторам с претензиями по гарантии, если продукт был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE предоставляется только для продуктов, приобретенных у надлежащим образом сертифицированным правами лиц. Это относится ко всем продукциям NITECORE.
Чтобы получить право на гарантию, обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ» вверху, чтобы продукт был приобретен официальным продавцу.
Любой дефектный / неисправный продукт можно обменять на новый у местного дистрибьютора / дилера в течение 15 дней с момента покупки. После этого срока дефектную / неисправную продукцию NITECORE* можно отремонтировать бесплатно в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки. По истечении 12 месяцев (1 год) действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работы и послеобслуживания, но не покрывающая стоимость комплектующих и запчастей.

Гарантия аннулируется, если продукция:
1. сложена, реконструирована и / или модифицирована неуполномоченными лицами;
2. повреждена из-за неправильного использования (например, установки аккумуляторов с неправильными полюсами, установки несовместимых аккумуляторов или несоблюдения мер предосторожностей)
3. сложена в результате протечки аккумулятора

Для получения последней информации о продукции и услугах NITECORE® свяжитесь с вашим дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо на адресу service@nitecore.com
※ Все изображения, а также текст и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае несоответствия каких-либо последующих версий руководства и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, последний считается более актуальной. Компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления.

Код проверки и QR-код на упаковке можно проверить на веб-сайте NITECORE.

Зарядное устройство должно использоваться с официальными шнурами NITECORE. Официальные шнуры оснащены разъемом NITECORE. Убедитесь, что используете официальный шнур. Использование неофициальных шнуров, не покрывается официальной гарантией.
Зарядное устройство предназначено только для зарядки Li-ion, IMR, Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ зарядное устройство с аккумуляторами другие типы, так как это может привести к взрыву, распространению или протечке аккумулятора, повреждению инвентаря и/или травмам.

Инструкция по безопасности для литий-ионных аккумуляторов

1. Напряжение во время зарядки
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы пред